

CD1632A 16映像入力 各2分配増幅出力 映像分配増幅器

- ・16系統のコンポジット映像を各2分配増幅出力(計32出力)
- ・減衰した映像信号を増幅機能で復元
- ・最大伝送距離:1,000m(5C-2V)
- ・入力映像信号:0.8~1.2Vp-p 75
- ・出力映像信号:1.0Vp-p 75
- ・映像帯域:10Hz~10MHz
- ・最大10dBのゲイン調整とHF調整
- ・電源:DC12V 最大800mA (電源アダプター付属)
- ・接続端子 映像:BNCメス 電源:DCジャック(2.1x5.5mm)
- ・動作環境 温度:0~55 湿度:最大95%RH(結露不可)
- ・寸法(突起部含まず):483(W)x88.4(H)x62(D)mm
- ・19インチラックマウント 2Uサイズ



映像信号を増幅するため伝送距離が短い場合は映像が乱れます。
100m以上の配線で使用してください。

CD1664 16映像入力 各4分配出力 映像分配増幅器

- ・16系統のコンポジット映像を各4分配出力(計64出力)
- ・入力映像信号:0.8~1.2Vp-p 75
- ・出力映像信号:1.0Vp-p 75
- ・映像帯域:10Hz~10MHz
- ・電源:DC12V 最大800mA (電源アダプター付属)
- ・接続端子 映像:BNCメス 電源:DCジャック(2.1x5.5mm)
- ・動作環境 温度:0~55 湿度:最大95%RH(結露不可)
- ・寸法(突起部含まず):483(W)x88.4(H)x110(D)mm
- ・19インチラックマウント 2Uサイズ



映像・音声増幅器

CA101 1映像増幅器

- ・1系統のコンポジット映像を増幅出力
- ・最大伝送距離:1,000m(5C-2V)
- ・出力映像信号:1.0Vp-p 75
- ・映像帯域:10Hz~10MHz
- ・最大10dBのゲイン調整とHF調整
- ・電源:DC12V 最大100mA (電源アダプター付属)
- ・接続端子 映像:BNCメス 電源:DCジャック(2.1x5.5mm)
- ・動作環境 温度:0~55 湿度:最大95%RH(結露不可)
- ・寸法(突起部含まず):138(W)x32(H)x76(D)mm



映像信号を増幅するため伝送距離が短い場合は映像が乱れます。
100m以上の配線で使用してください。

CA101A 1映像・1音声増幅器

- ・1系統のコンポジット映像と1系統の音声を増幅出力
- ・最大伝送距離:1,000m(5C-2V)
- ・映像帯域:10Hz~10MHz
- ・最大10dBのゲイン調整とHF調整
- ・電源:DC12V 最大100mA (電源アダプター付属)
- ・接続端子 映像:BNCメス 音声:RCAメス 電源:DCジャック(2.1x5.5mm)
- ・動作環境 温度:0~55 湿度:最大95%RH(結露不可)
- ・寸法(突起部含まず):138(W)x32(H)x76(D)mm



映像信号を増幅するため伝送距離が短い場合は映像が乱れます。
100m以上の配線で使用してください。

CA404 4映像増幅器

- ・4系統のコンポジット映像を増幅出力
- ・最大伝送距離:1,000m(5C-2V)
- ・出力映像信号:1.0Vp-p 75
- ・映像帯域:10Hz~10MHz
- ・最大10dBのゲイン調整とHF調整
- ・電源:DC12V 最大220mA (電源アダプター付属)
- ・接続端子 映像:BNCメス 電源:DCジャック(2.1x5.5mm)
- ・動作環境 温度:0~55 湿度:最大95%RH(結露不可)
- ・寸法(突起部含まず):138(W)x31.5(H)x89(D)mm



映像信号を増幅するため伝送距離が短い場合は映像が乱れます。
100m以上の配線で使用してください。

CA101VH 高性能1映像増幅器

- ・1系統のコンポジット映像を増幅出力
- ・最大伝送距離:1,500m(5C-2V)
- ・高性能バランス回路による外部干渉遮断機能
- ・インピーダンス、バランス、ゲイン調整などによる細かな調整
- ・入力映像信号:0.12~2Vp-p 45~175
- ・サージプロテクター内蔵
- ・出力映像信号:1.0Vp-p 75
- ・ゲイン調整:+6dB~+60dB@5MHz
- ・電源:DC12V 最大150mA (電源アダプター付属)
- ・接続端子 映像:BNCメス 電源:DCジャック(2.1x5.5mm)
- ・動作環境 温度:0~55 湿度:最大95%RH(結露不可)
- ・寸法(突起部含まず):138(W)x28(H)x77(D)mm
- ・DVRなどデジタル機器への入力に最適



映像信号を増幅するため伝送距離が短い場合は映像が乱れます。
100m以上の配線で使用してください。